iMac Intel 20" EMC 2133 和 2210 外圈更换

撰写者: Walter Galan



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2022-05-09 11:43:22 PM (MST)ã€,

介绍

移除外圈来接触到iMac的内部。

工具：

- Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- TR8 Torx Security Screwdriver (1)

章节：

- iMac Intel 20" (EMC No. 2210 or 2133) Front Bezel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 检修门

- 松开检修门上唯一一颗十字螺丝。

这个螺丝固定着检修门。

- 从iMac上移开检修门。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 2 — 玻璃面板

玻璃面板固定在前外壳上，周围有十四个磁铁固定。

- 在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。

要使用吸盘吸的牢固，首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时，抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。

如果您的吸盘无法吸上，尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3

- 小心，竖直的从iMac上提起玻璃面板。

⚠ 玻璃面板周围有几个定位销。 为了避免将玻璃面板上的这些针脚弄坏，请务必在拆卸过程中竖直向上拉动。

在重新安装之前，请务必仔细清洁LCD和玻璃面板的内部面板，因为当显示屏打开时，你不想被任何指纹或灰尘所困扰。 将玻璃平面放置在干净的铝箔表面上是保持清洁的最好方法。

步骤 4 — 外圈



- 移除将后壳与外圈固定的12颗螺丝。
  - 8颗13mm T8 梅花螺丝。
  - 4颗25mm T8 梅花螺丝。

步骤 5

- 断开麦克风线缆连接插头，如果有必要的话移走胶带。

要确保挡板正常，请确保将麦克风电缆和连接器插入相机板旁边的空白处。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA